



# Adaptador de Vídeo Externo USB a DVI - Tarjeta Gráfica Externa - Cable Conversor - 1920x1200

StarTech ID: USB2DVIPRO



El Adaptador de Video Externo USB Profesional a DVI para Dos o Más Monitores, USB2DVIPRO es la solución perfecta para convertir una estación de trabajo en un entorno de monitores dobles o múltiples utilizando los puertos USB del ordenador – ofrece alta calidad de visualización para diversas aplicaciones de ordenador portátil o de escritorio en dos o más pantallas.

Con un desempeño mejorado en relación a nuestro USB2DVI, este adaptador de pantalla USB DVI-D es capaz de operar hasta cinco pantallas adicionales desde un único ordenador simultáneamente (utilizando cuatro Adaptadores de Video Externos para Múltiples Monitores, USB2DVIPRO). El adaptador se conecta a un ordenador host a través de un puerto USB 2.0 y actúa como tarjeta de video DVI-D externa para extender o duplicar el escritorio que se visualiza en la pantalla existente – sin necesidad de abrir el gabinete del ordenador.

El USB2DVIPRO es compatible con Microsoft Windows® (incluyendo Aero themes) y Mac OS X. Asimismo, su capacidad de soportar resoluciones máximas de 1920x1200 lo convierten en la opción ideal para pantallas/monitores más grandes.

Está cubierto por una garantía de 2-años y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.



### **Applications**

- ¿No puede instalar otra tarjeta de video o una nueva? No se preocupe, el USB2DVIPRO utiliza puertos USB para añadir conectividad DVI a su PC o Mac
- Añada múltiples monitores / proyectores (hasta cinco) a su ordenador utilizando un dispositivo USB2DVIPRO por cada pantalla adicional
- Visualice numerosas y extensas hojas de cálculo a través de pantallas múltiples
- Aumente la productividad ejecutando aplicaciones múltiples en diferentes pantallas; por ejemplo utilice una pantalla para revisar el correo electrónico y la otra para trabajar en un documento
- Utilice el adaptador para conectar su PC a un televisor y disfrutar de fotografías y películas familiares
- Conecte monitores múltiples en un ordenador para crear atractivas presentaciones multimedia
- Ideal para investigadores y escritores ya que ofrece la posibilidad de tener el material de referencia en una pantalla y una copia del documento de trabajo en la otra

#### **Features**

- Compatible con Aero themes en Windows®
- Compatible con MAC OS X
- Rendimiento óptimo en 1920x1200; ideal para utilizar con monitores de 20 a 26 pulgadas o más pequeños
- Conecte hasta cinco adaptadores a una PC para disfrutar de una verdadera experiencia de escritorio extendido
- Alimentación por USB no requiere adaptador de corriente externo
- Instalación rápida y sencilla





### **Technical Specifications**

Warranty 2 Years

ID del Conjunto de

Chips

DisplayLink – DL195

Memoria 16MB

Señal de Salida DVI-D (DVI Digital)

USB 3.0 Pass No

Through

MTBF 621,445 Hours

Resolución Digital

Máxima

Resoluciones Widescreen (16/32 bit):

Admitidas 1920x1200, 1680x1050, 1440x900, 1366x768

1920x1200 (32-bit color)

Standard (16/32 bit):

1600x1200, 1280x1024, 1024x768, 800x600, 640x480

Tipo(s) de 1 - DVI-I (29 pines) Hembra

Conector(es)

Tipo(s) de 1 - USB A (4 pines) Macho

Conector(es)

Compatibilidad OS Windows® 8 (32/64bit), 7 (32/64bit), Vista(32/64), XP(32), 2000 (Aero 3D interface

supported)

Mac OS® Mountain Lion (10.8), Lion (10.7) Snow Leopard (10.6), Leopard (10.5), Tiger

(10.4)

Nota Actualmente no es compatible con ordenadores Macintosh basados en PC, como los

modelos más recientes de iMac, PowerBook y PowerMac

Requerimientos del CPU1.2Ghz o superior

Sistema y Cables 30MB de espacio en disco duro

RAM 512 MB Puerto USB 2.0

Indicadores LED 1 - Azul - Encendido

Altura del Producto 0.9 in [23.5 mm]

Ancho del Producto 1.9 in [48 mm]

Color Negro

Longitud del Producto 3.5 in [90 mm] Peso del Producto 2.6 oz [73 g] Peso (de la Caja) del 8.8 oz [250 g]





## Hard-to-find made easy®

Envío

Incluido en la Caja 1 - Adaptador USB a DVI

Incluido en la Caja 1 - CD del Controlador

Incluido en la Caja 1 - Manual de Instrucciones

## **Certifications, Reports and Compatibility**







